



## Multimètre digital TEC 911 – TRMS

### Fonctions :

- Voltmètre, Ampèremètre, Ohmmètre,
- Test sonore de continuité et de diodes,
- Capacimètre,
- Thermomètre.

### Données générales :

- Ecran à cristaux liquides LCD 40 mm rétro éclairé,
- Indication de dépassement,
- Ajustement du « zéro » automatique,
- Large affichage.

### Particularités :

- Très bon rapport qualité/prix,
- Permet la mesure de température avec une sonde souple incluse.

### Caractéristiques techniques :

Affichage LCD 3 ½ digit  
1999 points  
Indications : Pile faible

#### Plage de mesures

**Tension AC** 2V > 20 V > 200 V > 750 V  
Tolérance AC ± 0.5% lecture

**Tension DC** 200 mV > 2 V > 20 V > 200 V > 1000 V  
Tolérance DC ± 0.5% lecture

**Courant AC** 20 mA > 200 mV > 20 A  
Tolérance AC ± 1.0% lecture

**Courant DC** 200 µA > 2 mA > 20 mA > 200 mA > 20 A  
Tolérance DC ± 0.8% lecture

**Résistance** 200 Ω > 2 KΩ > 20 KΩ > 200 KΩ > 2 MΩ > 20 MΩ

Tolérance ± 0.8% lecture  
Protection d'entrée 250 V AC/DC RMS

**Capacitance** 2 nF > 2 µF > 20 µF / 200 µF > 2000 µF  
± 2.5% lecture

Protection d'entrée 36 V AC/DC RMS

Test de diode Oui  
Test de continuité SONORE  
Cat. surtension CAT III - 600 V  
Protection électrique IEC 1010-1  
Alimentation 9 V IEC 6LR61  
Dimensions 190 x 90 x 50 mm  
Poids 400 g



### Accessoires disponibles :



CP 10  
Pince-transfo 80 A AC/DC



CA 600-11  
Pince-transfo 400 A AC/DC

### Le multimètre digital TEC 911 – TRMS est vendu avec :

- 1 pile 9V
- 1 sonde souple de température
- 2 cordons de mesures
- 1 manuel d'utilisation

**En option** > le multimètre peut être livré avec **nos cordons IP2X en 4 mm ou 2 mm, sur demande.**